

# ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА CDV 71AM VIZIT (КООРДИНАТНЫЙ)


## НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА

Современный **ЦВЕТНОЙ PAL/NTSC 7"** монитор видеодомофона **CDV 71AM VIZIT** предназначен для полнофункциональной работы с подъездным координатным аудиодомофоном типа "Визит", "Элтис", "Цифрал".

На четыре основных входа могут подключаться видеокamеры, или видеодомофонные вызывные панели с цветными камерами и схемой отпирания электрозамка. На первый вход подключается только подъездная видеокamera. Четыре основных входа подключаются через многожильный плоский шлейф.

Есть возможность подключения 3-х дополнительных в/камер, они подключаются к штатным разъёмам на мониторе. Энергонезависимая память монитора сохраняет до 128 стоп-кадров посетителей

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ



### ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !

1. В неиспользуемых основных входах ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА аудиоканал соединить с "ЗЕМЛЕЙ" (на общий провод).

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кол.Видеовходов/кадров	До 7 /128 видеокadров памяти
Исполнение	настенный кронштейн
Экран	Цветной TFT LCD экран 7" (18 см по диагонали)
Система связи	Беструбочная громкая в обе стороны- "hands-free"
Регулировки	громкости вызова, яркости, контрастность, насыщенность
Габариты ШxВxГ, мм	243 x 168 x 35

